

Última actualización de la información: Mayo 2025



Código producto

PA02: Interfaz BLE-DALI 32 para binario con tensión de red **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Interfaz Bluetooth-DALI para Sistema Quick BLE. Funciona con la App Smart Light Control - Tensión de entrada: 100 - 277 Vca - Consumo: 1 W (típico) ; 3 W (en transmisión) - Frecuencia: 50/60 Hz - Corriente de entrada: 20A - Curva de regulación: lineal y logarítmica; 0-100% - Controla hasta 32 direcciones DALI - DT6/DT8 (TW) - Corriente del bus DALI: 120 mA - Frecuencia Bluetooth Low Energy: 2.4 GHz - BLE 5.2 - Potencia de transmisión: 8 dBm (típica) - Funcionamiento en red mesh - Actualización por OTA (over the air) - Temperatura de funcionamiento: -20 +50 °C - Beacon integrado y activable - Protocolos: AltBeacon, iBeacon y Eddystone

Instalación

En binario con tensión de red

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Montaje

raíl de dali

Equipo

No necesita cableado. Cuando la interfaz se engancha al binario, la línea de control DALI está disponible para todos los proyectores DALI instalados en él (hasta 32).

Notas

Radio de acción máximo entre interfaces adyacentes: interiores 30 m, exteriores 50 m. La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes de hormigón o paneles metálicos.

Para utilizar l'interfaz PA02, basta con descargar en el smartphone o en la tableta la app iGuzzini Smart Light 2 disponible en [Google Play](#) y [App Store](#).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Control: Bluetooth WiSilica