

Dernière mise à jour des informations: Juin 2023

**Référence produit**

PA03: Interface BLE-DALI 32 pour extérieurs

Description technique

Interface Bluetooth-DALI pour système Quick BLE. Fonctionne avec l'application Smart Light Control - Tension d'entrée : 100 - 277 Vac - Consommation : 1 W (typique) ; 3 W (en transmission) - Fréquence : 50/60 Hz - Courant d'appel : 20A - Sortie 0-10V ou DALI - Courbe de gradation : linéaire et logarithmique ; 0-100% - Gère jusqu'à 32 adresses DALI - DT6/DT8 (TW) - Courant du bus DALI: 120 mA - Fréquence Bluetooth Low Energy : 2.4 GHz - BLE 5.2 - Puissance de transmission : 8 dBm (typique) - Fonctionnement en réseau mesh - Mise à jour via OTA (over the air) - Température de fonctionnement : -20 +50 °C - Balise intégrée et activable- Protocoles : AltBeacon, iBeacon et Eddystone

Installation

Boîtier pour installation dans réservation et dans le sol avec présence de drainage

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.57

Montage

enterré

Câblage

Bornier à 3 pôles en entrée et bornier à 7 pôles en sortie. Double presse-étoupe

Remarque

Rayon d'action maximum entre interfaces voisines : intérieur 30 m, extérieur 50 m. La distance maximale est influencée par la présence d'obstacles physiques de type murs en béton ou panneaux métalliques.

Pour utiliser le interface PA03, il suffit de télécharger, sur son smartphone ou sa tablette, l'application iGuzzini Smart Light 2 disponible sur [Google Play](#) et [App Store](#).

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Control: Bluetooth WiSilica