


Dernière mise à jour des informations: Février 2025



Référence produit

590C: Multi-capteur lux/motion Casambi pour rails à tension de réseau

Description technique

Multi-capteur Bluetooth Casambi pour installation sur rails à tension de réseau iGuzzini, compatible avec le système et les composants Casambi. Le capteur détecte le mouvement (PIR) et la valeur d'éclairement en permettant la gestion en fonction de la lumière diurne. Il se programme, s'active et s'associe aux appareils à travers l'application Casambi disponible sur Apple Store et Google Play Store. Fréquence et protocole 2.4 GHz Bluetooth Low Energy 4.x.
Mise à jour OTA (over the air) via application Balise intégrée et activable à travers application (iBeacon) qui active les fonctions smart pour applications de tiers et application de notification push Jiminy.

Installation

Sur rails à tension de réseau iGuzzini.
Hauteur de montage possible de x.x m à x.x m.
Diamètre de couverture indicatif pour une installation à 3 m de hauteur : 5 m (ouverture 80°).
Pour un positionnement correct, consulter la notice du produit.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Montage

fixé à un rail 3 allumages

Câblage

Le capteur ne nécessite pas de câblage puisqu'il communique en maillé avec le système Casambi et avec les appareils voisins en Bluetooth.

Remarque

Distance max. capteurs-capteurs et capteurs-appareils : 10 m.
La distance max. est influencée par la présence d'obstacles physiques de type murs, panneaux métalliques et par la disposition de l'installation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Control: Casambi sensor