


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025



Référence accessoire

PF06: Boîtier de sol avec bloc d'alimentation de 100W - PUSH DIM -

Description technique

Boîtier de sol avec bloc d'alimentation de 100 W. Câble d'alimentation avec fiche Schuko L=2000mm avec bouton Push-dim de sol câblé, permettant d'allumer/éteindre et de régler l'intensité des produits Libera branchés sur la ligne. Embout d'alimentation électrique avec câble d'alimentation L=1500 mm. Boîtier en aluminium extrudé peint avec élément tronco-conique en laiton.

Installation

Sur dallage

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Titane (N8) | bleu saphir (N9)

Poids (Kg)

3.25

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Frequenza:	0/50/60	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Courant d'appel:	44 A / 258 µs	Control:	Push Dim
Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 6 alimentation B16A: 11 alimentation C10A: 11 alimentation C16A: 18 alimentation		