

Light Shed 60

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2025



Référence accessoire

PD09: Cache avec multi-détecteur de lumière et de mouvement - DALI-2 – Pour Light Shed 60 | dB 60

Description technique

Habillage circulaire avec capteur DALI-2 pour systèmes de gestion DALI-2 compatibles.

Le capteur détecte le mouvement (PIR) et la valeur d'éclairement.

L'alimentation est assurée à travers le bus DALI (consommation 9 mA).

Plage dynamique d'éclairement : 1-1000 lx.

Angle de détection du mouvement 84°.

Angle de détection pour mesure de la lumière 30° - 60° (asymétrique).

Installation

Installation sur un module non lumineux du Light Shed 60 | dB60 (PC81 PC83 RC89 RC94). Hauteur de montage min 2.4 m / max 5 m pour mouvement et max 3 m en tant que capteur de lux + mouvement. Consulter la notice pour le positionnement de l'habillage avec capteur pour la fonction de contrôle des lux. Exemple de diamètre de couverture du mouvement : 4.9 m @ h2.7 m d'installation.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.43

Câblage

Le capteur doit être raccordé à un système de gestion DALI-2 compatible (2 conducteurs)

Remarque

DALI EN 62386-101 éd.2 (DALI-2) Le capteur utilisé est certifié DALI-2. Pièces DALI 101,103,301,303,304

Pour les systèmes compatibles avec le capteur DALI-2, veuillez contacter iGuzzini.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

IP20

Données techniques

Control: DALI-2 sensor