

## Light Shed 60 Linen

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2025



### Código accesorio

PF76: Carcasa con multisensor lux y movimiento - DALI-2 – Para Light Shed 60 Linen

### Descripción

Carcasa circular con sensor DALI-2 para sistemas de control DALI-2 compatibles.

El sensor detecta el movimiento (PIR) y el valor de iluminación.

La alimentación está garantizada a través del bus DALI (consumo 9 mA).

Rango dinámico de iluminación: 1-1000 lx.

Ángulo de detección del movimiento 84°.

Ángulo de detección para medición de la luz 30° - 60° (asimétrico).

### Instalación

Instalación en un módulo no luminoso de Light Shed 60 Linen específico para accesorios Smart código RS68. Altura de montaje mín. 2.4 m / máx. 5 m para movimiento y máx. 3 m para sensor lux + movimiento. Consultar la hoja de instrucciones para colocar de manera correcta la carcasa con sensor para la función de control de los lux. Ejemplo de diámetro de cobertura de movimiento: 4,9 m @ h2.7 m de instalación.

### Colores

Écru (S0)

### Equipo

El sensor ha de estar conectado a un sistema de control DALI-2 compatible (2 conductores)

### Notas

DALI EN 62386-101 ed.2 (DALI-2) El sensor utilizado está certificado DALI-2. DALI parts 101,103,301,303,304

Para los sistemas compatibles con el sensor DALI-2, contactar con iGuzzini.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

### Datos técnicos

Control: DALI-2 sensor