

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2024

**Zubehörcode**X663: Modul BLE 5.2 - 2.4 GHz - Komplett mit Schnittstelle BLE-DALI 4 - Für Light Shed 14 **Warnung! Code eingestellt****Beschreibung**

Modul komplett mit BLE-DALI-Schnittstelle mit 4 Adressen, kompatibel mit Smartlight-System „Quick BLE“ (Bluetooth WiSilica). Die Schnittstelle mit eingebautem BLE-DALI 4 ermöglicht die Steuerung von 4 DALI-Treibern der Leuchten Light Shed 14. Programmierung, Freigabe und Kopplung der Leuchten mithilfe der App "Smart Light Control", erhältlich im Apple Store und im Google Play Store. Frequenz und Protokoll 2.4 GHz Bluetooth Low Energy 5.x. OTA-Aktualisierung (over the air) über App. Eingebautes Beacon, das über App aktivierbar ist (Protokolle Eddystone, iBeacon und Alt Beacon).

Installation

Montage auf Hängemodulen: Nur am entgegengesetzten Ende der Anschlussdose und auch in Zwischenposition.

Montage auf Deckenmodulen: Nur am entgegengesetzten Ende der Anschluss.

Für die korrekte Positionierung und Anschlusszubehör sehen Sie bitte in der Anleitung nach.

Abstand des BLE Moduls-BLE Moduls max. 8 m; Abstand des BLE Moduls-Smartphone max. 20m - Luftlinie (*).

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.33

Verkabelung

Das Modul wird über die interne Verkabelung der Leuchte Light Shed 14 gespeist, an der es befestigt wird.

Anmerkungen

(*) Maximaler Aktionsradius: Der Höchstabstand hängt vom Vorhandensein physischer Barrieren ab, wie z.B. Betonwänden oder Metallplatten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Control: Bluetooth WiSilica