

## Light Shed 14

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Enero 2024



### Código accesorio

X669: Módulo BLE-2.4 GHz - Con interfaz Bluetooth - Para Light Shed 14

### Descripción

Módulo con interfaz compatible con el sistema Bluetooth Casambi. La interfaz integrada permite gobernar n.º 20 controladores DALI de las luminarias Light Shed 14 en modo broadcast (8 grupos individuales). Se programa, habilita y combina con las luminarias a través de la aplicación "Casambi" disponible en Apple Store y Google Play Store. Frecuencia y protocolo 2.4 GHz Bluetooth Low Energy. Actualización OTA (over the air) mediante aplicación. Beacon integrado y activable mediante aplicación (protocolo iBeacon).

### Instalación

Instalación en módulos de suspensión: solo en el extremo opuesto al de la base de alimentación y en posición intermedia.

Instalación en módulos de plafón: solo en el extremo opuesto de la alimentación.

Para más información sobre su correcta colocación y los accesorios de conexión necesarios, consultar la hoja de instrucciones.

Distancia del módulo interfaz a los otros módulos interfaz 8 m como máximo y entre módulos con sensores y teléfonos móviles 20 m como máximo en línea de aire (\*)

### Colores

Blanco (01) | Negro (04)

### Peso (Kg)

0.34

### Equipo

El módulo recibe alimentación a través del cableado interno de la luminaria Light Shed 14 en la que se engancha.

### Notas

(\*) Radio de acción máximo: la distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes de hormigón o paneles metálicos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



### Datos técnicos

Control: Bluetooth Casambi