


Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: 361A
361A: Proyector SIPARIO Ø86 - CASAMBI - VeryWideFlood - OBLens -



Código producto
361A: Proyector SIPARIO Ø86 - CASAMBI - VeryWideFlood - OBLens -

Descripción
Proyector orientable Ø86 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico -CRI90- tono 3000K.
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.
Sistema  ptico OptiBeam Lens con  ptica VeryWideFlood.
Cuerpo con grupo de alimentaci n regulable con protocolo Casambi situado dentro del adaptador de r il del producto. Los componentes utilizados permiten controlar las luminarias desde la aplicaci n y los componentes del sistema Casambi, para habilitar las funciones de encendido-apagado, regulaci n, activaci n de escenarios y el funcionamiento de varias luminarias en una red mesh Casambi. Frecuencia Bluetooth 2.4 GHz. La aplicaci n est  disponible en Apple Store y Google Play Store. Beacon integrado y activable mediante aplicaci n (iBeacon) que habilita las funciones inteligentes para aplicaciones de terceros y Push Notification Jiminy.
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalaci n
Base o r il de tensi n de red.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro opaco (V0)	0.87

Montaje
r il trif sico

Notas
Distancia m xima entre dos luminarias 8 m
La distancia m xima depende de la presencia de obst culos f sicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribuci n del sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	1521.0	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	18.1	C�digo de l�mpara:	LED
Im de la fuente:	1950	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
W de la fuente:	16	C�digo ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	84.03	N�mero de grupos �pticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0.0	Corriente de entrada:	20 A / - �s
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	N�mero m�ximo de luminarias por interruptor autom�tico:	B10A: 50 Luminarias B16A: 80 Luminarias C10A: 83 Luminarias C16A: 136 Luminarias
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	60�	% m�nimo de dimerizaci�n:	1
CRI:	90	Protecci�n al sobrevoltaje:	0kV Modo com�n y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3000	Control:	Casambi
MacAdam Step:	2		