

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

**Zubehörcode**

X665: Modul mit DALI-2 Lux- und Bewegungs-Multisensor - Für Light Shed 14

Beschreibung

Komplett mit DALI-2-Sensor für DALI-2-kompatible Steuersysteme DALI-2.

Der Sensor ermittelt Bewegung (PIR) und Beleuchtungsstärke.

Die Versorgung erfolgt über DALI-Bus (Verbrauch 9 mA).

Dynamischer Beleuchtungsradius: 1-1000 lx.

Erfassungswinkel für Bewegung 84°.

Erfassungswinkel zur Lichtstärkemessung 30° - 60° (asymmetrisch).

Installation

Montage auf Hängemodulen: Nur am entgegengesetzten Ende der Anschlussdose und auch in Zwischenposition.

Montage auf Deckenmodulen: Nur am entgegengesetzten Ende der Anschlussdose.

Einbauhöhe min. 2.4 m / max. 4 m für Bewegungserfassung und max. 3 m als Lichtstärke- und Bewegungssensor.

Für die korrekte Positionierung des Moduls mit Sensor für die Funktion der Lichtstärkesteuerung das Handbuch mit den Anleitungen konsultieren. Beispiel für den Durchmesser des Bewegungserfassungsbereichs: 4.3 m @ 2.4 m Installationshöhe.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.3

Verkabelung

Das Modul wird über die interne Verkabelung der Leuchte Light Shed 14 gespeist, an der es befestigt wird.

Anmerkungen

DALI EN 62386-101 und 2 (DALI-2) Der verwendete Sensor ist DALI-2-zertifiziert. DALI-Teile 101,103,301,303,304

Für Systeme, die mit dem DALI-2 Sensor kompatibel sind, kontaktieren Sie bitte iGuzzini.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**IP20****Technische Daten**

Control: DALI-2 sensor