


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

**Produktkonfiguration: 6347+1691**

6347: mit elektronischem Transformator und Dimmer 75/100W 12V QT 12 - Spot



**Produktcode**

6347: mit elektronischem Transformator und Dimmer 75/100W 12V QT 12 - Spot **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Strahler für Innenbereiche aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast mit Adapter für die Installation an einer Stromschiene mit Netzspannung. Der Strahler ist doppelt schwenkbar, lässt sich um 360° um die Vertikalachse drehen und um 90° um die Horizontalachse neigen; außerdem verfügt die Leuchte über mechanische Blockiervorrichtungen zur festen Ausrichtung und eine Maßskala für beide Drehrichtungen. Die Blockierung erfolgt mit einem Werkzeug mittels zwei Schrauben; eine seitlich an der Stange und eine am Stromschieneadapter. Der Strahler ist mit einem Zubehöralter ausgestattet, der bis zu zwei flache Zubehörteile gleichzeitig aufnehmen kann. Darüber hinaus kann ein weiteres äußeres Zubehörteil angebracht werden; entweder ein asymmetrischer Schirm, Blendklappen oder ein Blendschutzschirm. Leuchte mit Spot-Optik 100W 12V QT12, komplett mit dimmbarem elektronischen Transformator. IP40 für die Optik bei Verwendung der Zubehörgläser.

**Installation**

An elektrische Stromschiene.

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15)

**Montage**

Dreiphasenstromschiensystem

**Verkabelung**

Für Niedervolt-Halogenlampen dimmbare elektronische Komponenten sind in der in der Leuchte integrierten Box untergebracht.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|                                                             |      |                                   |        |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|
| Im System:                                                  | 1027 | CRI:                              | 100    |
| W System:                                                   | 82   | Farbtemperatur [K]:               | 3000   |
| Im Lichtquelle:                                             | 1450 | Verlustleistung                   | 7      |
| W Lichtquelle:                                              | 75   | Versorgungseinheit [W]:           |        |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 12.5 | Eingangsspannung [V]:             | 12     |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -    | Lampencode:                       | 1691   |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0    | Fassungstyp:                      | GY6,35 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 71 (L.O.R.) [%]:               |      | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1      |
| Abstrahlwinkel [°]:                                         | 10°  | ZVEI-Code:                        | QT 12  |
|                                                             |      | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1      |

**Polardiagramm**

