


Letzte Aktualisierung der Informationen: August 2022



Produktcode

5446: Leuchte mit großem Körper, nur für Notstrombetrieb (BS) 3h, mit Piktogramm (Anzeige der Fluchtwegrichtung nach rechts) 24 W TC-L **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchtenkörper, Reflektor, Rahmen und opaler Diffusionsschirm, komplett mit Piktogramm (Siebdruck), sind aus selbstverlöschendem, unzerbrechlichem Polykarbonat gefertigt. Die Leuchte dient zur Notbeleuchtung. TC-L Leuchtstofflampe mit 24 W. Der Schirm ist über 4 unverlierbare Schrauben, dank derer der Schutzgrad IP66 (IP65 bei an der Decke befestigter Leuchte) erreicht wird, fest mit dem Leuchtenkörper verbunden. Die Leuchtenbasis ist mit einer doppelten PG11-Kabelklemme ausgestattet, was die Möglichkeit einer Durchgangsverkabelung bietet. Darüber hinaus ist die Leuchte für die Installation in einem Universal-Einbaugeschäube mit drei Drahtanschlüssen (Typ 503) auf äußeren, dicht abgeschlossenen Kabelkanälen mit Röhren ø 16/20 mm unter Verwendung eines Anschlusses (Zubehör) vorgerüstet. Die Leuchte ist nur bei Notstrombetrieb eingeschaltet (BS); sie ist also normalerweise ausgeschaltet und schaltet sich nur im Falle eines Stromausfalls ein. Betriebsdauer im Notbetrieb 3 Stunden, zum Aufladen des Akkumulators benötigte Zeit 16 Stunden. NiCd-Akkumulatoren 4,8V 4,0Ah. Die Leuchte ist mit einer Autotest-Funktion mit Kontrollleuchte ausgestattet. Das System kann auch für kurze Zeiträume deaktiviert werden (Rest Mode); mit der erneuten Stromversorgung nimmt auch das Notsystem seine Funktion wieder auf. Das System kann außerdem auch für lange Zeiträume deaktiviert werden (Inhibition Mode); die Reaktivierung erfolgt dann manuell. Die Kontrollleuchte zeigt den ordnungsgemäßen Betrieb oder eventuelle Defekte der Leuchte an: LED leuchtet dauerhaft - ordnungsgemäßer Betrieb (die Kontrollleuchte leuchtet während des Tests) - LED blinkt mit hoher Frequenz - defekte Lampe - LED blinkt mit niedriger Frequenz - Batteriebetriebsdauer ungenügend - LED ausgeschaltet - Batteriestörung (bei Einsatz der Notbeleuchtung leuchtet die Kontrollleuchte nicht) -

Installation

An Wand oder Decke.

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Gewicht (Kg)

1.96

Montage

Wandanbauleuchte

Verkabelung

Elektronisches Vorschaltgerät im Inneren der Leuchte enthalten.

Anmerkungen

Als Zubehör ist erhältlich: Anschluss für äußere Kabelkanäle und Ersatzakkumulator.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|------------------------|--------|--|----------------------|
| Im System: | - | Fassungstyp: | 2G11 |
| W System: | 24 (*) | Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: | 1 |
| Im Lichtquelle: | - | ZVEI-Code: | TC-L |
| W Lichtquelle: | 24 (*) | Anzahl Leuchtgehäuse: | 1 |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Operativer Umgebungstemperaturbereich: | von -20°C von +35°C. |

* Vorläufige daten