

Front Light

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2023

Produktkonfiguration: MD39+L326

MD39: Strahler - Kleiner Korpus - 35W HIT-CE - Elektronische Versorgungseinheit - Medium - Optik



Produktcode

MD39: Strahler - Kleiner Korpus - 35W HIT-CE - Elektronische Versorgungseinheit - Medium - Optik **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Schwenkbarer Strahler für Innenbeleuchtungssysteme mit Adapter für die Installation auf Stromschiene mit Netzspannung. Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss. 360°-Drehung um die vertikale Achse dank doppelter Schwenkbarkeit des Strahlers und horizontale Neigung um 90°. Mechanische Blockiervorrichtung für die Drehung um die vertikale Achse und die horizontale Neigung. Integrierte elektronische Versorgungseinheit. Außerdem können externe Zuberhörteile angebracht werden, z.B. um 360° drehbare und vollständig verschließbare Blendschutzklappen. Die Leuchte ist mit Medium-Optik 35W HIT GU6.5 ausgestattet. IP 40 auf Leuchtengehäuse.

Installation

Auf Stromschiene

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau/Schwarz (74)


Montage

Dreiphasenstromschiensystem

Verkabelung

Integriertes Komponentengehäuse mit den elektronischen Bauteilen für die Entladungslampe

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2536.4	CRI:	90
W System:	39	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3400	Verlustleistung	4
W Lichtquelle:	35	Versorgungseinheit [W]:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	65	Eingangsspannung [V]:	230
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	L326
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Fassungstyp:	GU6,5
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 75 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	16°	ZVEI-Code:	HIT-CE
		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

