Dimmbares Netzgerät DALI 240 W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2024

Zubehörcode
X603: Dimmbares Netzgerät DALI 240 W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

Beschreibung
Dimmbares elektronisches Netzgerät DALI mit Konstantstrom für Agorà Slim. Versorgungsspannung: Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Die Versorgungseinheit besitzt ein Metallgehäuse und ist mit Ausgangskabeln ausgestattet. Hoher Netz-Überspannungsschutz, Schutz gegen Kurzschlüsse, Umpolung, Überhitzung. Anhand der Tabelle in der Montageanleitung der Leuchte ist zu überprüfen, ob das Netzgerät für die Betriebstemperatur der ausgewählten Agora Slim ausgelegt ist (Ta life/max. 25/35° C oder Ta life/max 40/50° C).

Installation
Blendklappen mit durchgehenden Bohrungen und Öffnungen für die Befestigung. Für die Installation der Netzgeräte im Inneren der Masten mit Doppelklappe muss der Zubehör-Code X743 montiert werden. Dieser ist separat zu bestellen. - Für Außeninstallationen muss das Netzgerät in einem Schutzgehäuse eingesetzt sein; - Für den IP-Schutzgrad muss der Installateur ein geeignetes Schutzgehäuse verwenden; - iGuzzini garantiert den Schutzgrad IP66 mit einem der Zubehörgehäuse, die in der Montageanleitung der Leuchte angegeben sind.

Farben	Gewicht (Kg)	Abmessungen (mm) (*)
Neutral (00)	1.3	218x67.5x38.5

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung
Das Netzgerät verfügt über 3 ausgehende Kabel; Eingang / DALI / Ausgang Gerät. Eingangskabel mit Länge L= 600 mm, Ausgang Gerät L= 180 mm, DALI L= 235 mm.

Anmekungen
Für die Festlegung der MINDEST- und HÖCHSTANZAHL anschließbarer Produkte ist auf die Tabellen in der Montageanleitung der Leuchte Bezug zu nehmen. 1 Adresse, 1 Last DALI (2 mA)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Frequenz [Hz]:	47/63	Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
Strom Iout [mA]:	750	Control:	DALI-2