Sipario

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: 457A
457A: Strahler SIPARIO Ø86 - Casambi - Flood - OBReflector -



Produktcode
457A: Strahler SIPARIO Ø86 - Casambi - Flood - OBReflector -

Beschreibung
Ausrichtbarer Strahler Ø86 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe -CRI90- Farbton 2700K.
Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung.
System OptiBeam Reflector mit Flood-Optik. Kratzfester Reflektor aus PVD (Physical Vapour Deposition)-Aluminium, das eine herausragende Lichtausbeute garantiert.
Korpus komplett mit dimmbarer Versorgungseinheit mit Casambi-Protokoll im Inneren des Schienenadapters der Leuchte. Die verwendeten Bauteile ermöglichen die Steuerung der-Leuchten über Apps und Komponenten des Casambi-Systems, indem sie die Funktionen On-off, Dimming, Abrufe von Lichtszenarien und die Zusammenarbeit mehrerer Geräte in einem Casambi-Meshnetzwerk ermöglichen. Bluetooth-Frequenz 2,4 GHz. Die App ist im Apple Store und im Google Play Store erhältlich. Eingebauter, über App aktivierbarer Beacon (iBeacon), der intelligente Funktionen für Drittanbieter-Anwendungen und Jiminy-Pushbenachrichtigungen ermöglicht.
Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation
Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

Farben
Weiß (01) | Matter schwarz (V0)

Gewicht (Kg)
0.77

Montage
Dreiphasenstromschienensystem

Anmekungen
Höchstabstand zwischen den Produkten 8 m
Der Höchstabstand ist auch vom Vorhandensein physischer Hindernisse wie z.B. Wänden, Metallplatten sowie vom Layout der Anlage bedingt.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

lm System:	2094
W System:	21.8
lm Lichtquelle:	2380
W Lichtquelle:	19
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	96.1
lm im Notlichtbetrieb:	-
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	88
Abstrahlwinkel [°]:	35°
CRI (minimum):	90
Farbtemperatur [K]:	2700
MacAdam Step:	2

Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lampencode:	LED
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
ZVEI-Code:	LED
Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Einschaltstrom:	20 A / 25 µs
maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 34 Leuchten B16A: 55 Leuchten C10A: 57 Leuchten C16A: 93 Leuchten
Minimaler Dimmwert %:	1
Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Control:	Casambi

Polardiagramm



Lux

h	d	Em	Emax
2	1.2	1102	1389
4	2.5	275	347
6	3.7	122	154
8	5	69	87

Isolux



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2380 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim x	y	viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	8.4	9.0	8.7	9.2	9.4	8.4	9.0	8.7	9.2	9.4
	3H	8.3	8.8	8.6	9.0	9.3	8.3	8.8	8.6	9.1	9.3
	4H	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3
	6H	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2
	8H	8.1	8.5	8.5	8.8	9.2	8.1	8.5	8.5	8.8	9.2
	12H	8.1	8.5	8.4	8.8	9.1	8.1	8.5	8.4	8.8	9.1
4H	2H	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3
	3H	8.1	8.5	8.4	8.8	9.1	8.1	8.5	8.4	8.8	9.1
	4H	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1
	6H	7.9	8.2	8.3	8.6	9.0	7.9	8.2	8.3	8.6	9.0
	8H	7.8	8.1	8.3	8.5	9.0	7.8	8.1	8.3	8.5	9.0
	12H	7.8	8.0	8.2	8.5	8.9	7.8	8.0	8.2	8.5	8.9
8H	4H	7.8	8.1	8.3	8.5	9.0	7.8	8.1	8.3	8.5	9.0
	6H	7.7	8.0	8.2	8.4	8.9	7.7	8.0	8.2	8.4	8.9
	8H	7.7	7.9	8.2	8.4	8.8	7.7	7.9	8.2	8.4	8.8
	12H	7.6	7.8	8.1	8.3	8.8	7.6	7.8	8.1	8.3	8.8
12H	4H	7.8	8.0	8.2	8.5	8.9	7.8	8.0	8.2	8.5	8.9
	6H	7.7	7.9	8.2	8.4	8.8	7.7	7.9	8.2	8.4	8.9
	8H	7.6	7.8	8.1	8.3	8.8	7.6	7.8	8.1	8.3	8.8

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	6.7 / -14.2	6.7 / -14.2
	1.5H	9.5 / -16.4	9.5 / -16.4
	2.0H	11.5 / -20.0	11.5 / -20.0