

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Codice accessorio**

X665: Modulo con multi-sensore DALI-2 lux e movimento - Per Light Shed 14

Descrizione tecnica

Modulo completo di sensore DALI-2 per sistemi di controllo DALI-2 compatibili.

Il sensore rileva il movimento (PIR) e il valore di illuminamento.

L'alimentazione avviene attraverso il bus DALI (consumo 9 mA).

Range dinamico di illuminamento : 1-1000 lx.

Angolo di rilevamento del movimento 84°.

Angolo di rilevamento per misurazione della luce 30° - 60° (asimmetrico).

Installazione

Installazione su moduli a sospensione: solo all'estremità opposta a quella della basetta di alimentazione e anche in posizione intermedia.

Installazione su moduli a plafone: solo all'estremità opposta a quella di alimentazione.

Altezza di montaggio min 2.4 m / max 4 m per movimento e max 3 m come sensore di lux + movimento.

Fare riferimento al foglio di istruzioni per il corretto posizionamento del modulo sensore per la funzionalità di controllo dei lux.

Esempio diametro di copertura del movimento: 4.3 m @ h2.4 m di installazione.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.3

Cablaggio

Il modulo si alimenta tramite il cablaggio interno dell'apparecchio Light Shed 14 su cui viene agganciato.

Note

DALI EN 62386-101 ed.2 (DALI-2) Il sensore utilizzato è certificato DALI-2. DALI parts 101,103,301,303,304

Per i sistemi compatibili con il sensore DALI-2, contattare la iGuzzini.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

Dati tecnici

Control: DALI-2 sensor