

Elektronisches Vorschaltgerät für Trick RGB

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024



Zubehörcode
MZ74: Elektronisches Vorschaltgerät für Trick RGB

Beschreibung
Unabhängiges Vorschaltgerät IP20 Maxi Jolly für Nutzung im Innenbereich. Elektronisches Vorschaltgerät 50W@48V (1050mA max). Schutzvorrichtungen: Gegen Überhitzung und Kurzschluss, gegen Netzspannungsschwankungen und Überlast.

Farben	Gewicht (Kg)	Abmessungen (mm) (*)
Neutral (00)	0.15	125x80x22
* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.		
Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen		



Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60	maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 18 Versorgungseinheit B16A: 30 Versorgungseinheit C10A: 31 Versorgungseinheit C16A: 51 Versorgungseinheit
Strom Iout [mA]:	48		
Einschaltstrom:	10 A / 200 µs		
		Überspannungsschutz:	5kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung