

## Netzteil mit Gleichstrom DALI IP20 20W - für 1 Einbauleuchte Crystal HO

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2025



### Zubehörcode

PD83: Netzteil mit Gleichstrom DALI IP20 20W - für 1 Einbauleuchte Crystal HO

### Beschreibung

Konstantstromversorgungseinheit - dimmbar DALI 20W.

Verwendbar für Tunable White-Modelle HO.

Eingang  $V_{in}=220\div240$  Vac 50÷60Hz.

Austritt SELV.

Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Überspannungsschutz, Gegentaktspannung, Gleichtaktspannung, Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und- Temperatur.

### Installation

Kompatibel mit Öffnung für Montage der Einbauleuchte Crystal

### Farben

Neutral (00)

### Gewicht (Kg)

0.23

### Abmessungen (mm) (\*)

120x51x29.2

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

### Verkabelung

Die Versorgungseinheit verfügt über ein Schnellanschluss-Kabel, um den Direktanschluss an die jeweilige Einbauleuchte zu erleichtern.

Kabelhalter auf Primärkreislauf und Sekundärkreislauf.

### Anmerkungen

DALI-Steuerung vom Typ DT8. 1 Adresse, 1 Last DALI (2 mA)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20



### Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom I<sub>out</sub> [mA]: 300

Einschaltstrom: 29 A / 153 µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 32 Versorgungseinheit

B16A: 51 Versorgungseinheit

C10A: 53 Versorgungseinheit

C16A: 86 Versorgungseinheit

Minimaler Dimmwert %: 1

Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung

Control: DALI-2