

## Netzteil mit Gleichstrom DALI IP20 10W - Vin = 220 ÷ 240 V AC 50 / 60Hz Iout = 700mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023



### Zubehörcode

PD90: Netzteil mit Gleichstrom DALI IP20 10W - Vin = 220 ÷ 240 V AC 50 / 60Hz Iout = 700mA

### Beschreibung

Elektronische dimmbare LED-Treiber DALI mit Gleichstrom I=700 mA 10 W. Eingang Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Ausgang SELV. Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und Überhitzung.

### Installation

Die Maße auf Höhe des Schachts überprüfen (Montageanleitung des Produkts konsultieren). Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

### Farben

Neutral (00)

### Abmessungen (mm) (\*)

166x30x22

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

### Verkabelung

Gegenübergestellte Ein- und Auslass-Klemmleisten (Kabelquerschnitt bis 1,5 mm<sup>2</sup>). Kabelhalter auf Primärkreislauf +DALI und Sekundärkreislauf.

### Anmerkungen

SELV, EL

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20



### Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom Iout [mA]: 700

Einschaltstrom: 5 A / - µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 81 Versorgungseinheit

B16A: 130 Versorgungseinheit

C10A: 135 Versorgungseinheit

C16A: 221 Versorgungseinheit

Minimaler Dimmwert %:

1

Überspannungsschutz:

2kV Gleichtaktspannung und 1kV  
Gegentaktspannung