

## Alimentatore corrente costante DALI IP20 10/17W - per 2 incassi Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025



### Codice accessorio

PD56: Alimentatore corrente costante DALI IP20 10/17W - per 2 incassi Crystal

### Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a corrente costante dimmerabile DALI 10/17 W.

Ingresso Vin=220±240 Vac 50±60Hz.

Uscita SELV.

Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni di modo differenziale e di modo comune, protezione da cortocircuito, protezione contro sovra-corrente e sovra-temperatura.

### Installazione

Compatibile con l'apertura per il montaggio dell' incasso Crystal.

### Colore

Indefinito (00)

### Peso (Kg)

0.16

### Dimensione (mm) (\*)

166x51x29.2

\* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

### Cablaggio

L'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento diretto all'accessorio splitter necessario per la derivazione.

Serracavo su primario e secondario.

### Note

SELV

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Corrente uscita [mA]: 280

Control:

DALI-2