

Alimentatore corrente costante DALI IP20 17W - per 1 incasso Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025



Codice accessorio

PD67: Alimentatore corrente costante DALI IP20 17W - per 1 incasso Crystal

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a corrente costante dimmerabile DALI 17 W.

Ingresso Vin=220÷240 Vac 50÷60Hz.

Uscita SELV.

Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni di modo differenziale e di modo comune, protezione da cortocircuito, protezione contro sovra-corrente e sovra-temperatura.

Installazione

Compatibile con l'apertura per il montaggio dell' incasso Crystal.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.12	120x51x29.2
* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.		

Cablaggio

L'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento diretto all'incasso predisposto.

Serracavo su primario e secondario.

Note

SELV

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	0/50/60	% minima di dimmerazione:	1
Corrente uscita [mA]:	135	Protezione alle sovratensioni:	3kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 80 µs	Control:	DALI-2