

Interfaccia di programmazione DALI

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Codice accessorio

X673: Interfaccia di programmazione DALI



Descrizione tecnica

Kit completo di modulo di interfaccia USB di programmazione e alimentatore DALI dedicato.

Per programmare alimentatori DALI Tridonic tramite relativo software.

Assorbimento in corrente dell'interfaccia: 6 mA.

Corrente fornita dall'alimentatore DALI incluso: 200 mA.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.2

Cablaggio

Il modulo di interfaccia USB è dotato di cavo con terminale USB-A per collegamento diretto a Personal Computer.

L'alimentatore DALI fornito deve essere cablato lato 230 Vac e collegato al modulo di programmazione su apposito morsetto DALI.

Note

Supporta gli standard DALI IEC 60929 e IEC 62386.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

Control: DALI-2