

**Convertisseur à courant constant DALI IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA
dimensions: 122x38x28**

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023



Référence accessoire

X286: Convertisseur à courant constant DALI IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA dimensions: 122x38x28

Description technique

Convertisseur à courant constant DALI IP20 15W, 220-240Vac, 50/60Hz, 350 mA, Ta 40°

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.09

Dimensions (mm) (*)

Ø74

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

ERL

Données techniques

Frequenza: 0/50/60

Courant sortie [mA]: 350

Courant d'appel: 5 A / 220 µs

Nombre maximal
d'alimentations pour
appareils LED par
disjoncteur:

B10A: 81 alimentation
B16A: 130 alimentation
C10A: 135 alimentation
C16A: 221 alimentation

% minimum de gradation: 1

Control: DALI-2