

Elektronisches Vorschaltgerät mit Gleichspannung 50W 24V - IOU=2A

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2024



Zubehörcode
MWK4: Elektronisches Vorschaltgerät mit Gleichspannung 50W 24V - IOU=2A

Beschreibung
Elektronische Versorgungseinheit 50W 24Vdc

Farben	Gewicht (Kg)	Abmessungen (mm) (*)
Neutral (00)	0.32	225x60x36
* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.		

Verkabelung
Die Anschlüsse auf den hierfür vorgesehenen Klemmleisten mit Kabelbefestigung durchführen

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]:	0/50/60	maximale Anzahl LED-Treiber pro	B10A: 9 Versorgungseinheit
Ausgangsspannung [Vout]:	24	Sicherungsautomat:	B16A: 15 Versorgungseinheit
Einschaltstrom:	15 A / 600 µs		C10A: 15 Versorgungseinheit
			C16A: 25 Versorgungseinheit
		Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
		Control:	On/off