

Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI IP20 35W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø17

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024



**Zubehörcode**

MY05: Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI IP20 35W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø17

**Beschreibung**

Elektronisches dimmbares DALI-Vorschaltgerät - Betrieb bei Konstantstrom 500 mA. Schutz vor Überhitzung, Netzspannungsschwankungen und Überlasten.

**Installation**

Remote-Installation (separate Revisionsöffnung erforderlich!).

**Farben**

Neutral (00)

**Gewicht (Kg)**

0.09

**Abmessungen (mm) (\*)**

125x80x22

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

**Verkabelung**

500 mA für Einbauleuchten Laser Ø17 - zur Versorgung von min. 2, max. 20 Leuchten. Kabelbefestigung mit Schraubklemmen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Frequenz [Hz]: 50/60

Strom Iout [mA]: 500

Einschaltstrom: 10 A / 200 µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 18 Versorgungseinheit

B16A: 30 Versorgungseinheit

C10A: 31 Versorgungseinheit

C16A: 51 Versorgungseinheit

Minimaler Dimmwert %:

1

Überspannungsschutz:

4kV Gleichtaktspannung und 4kV  
Gegentaktspannung