

Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W - VIN = 88-264VAC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 5A

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024



Codice accessorio

PC13: Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W - VIN = 88-264VAC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 5A

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico 240W a guida DIN Vin=88-264Vac47-63Hz Vout=48-55V (SELV).

Colore

Indefinito (00)

Dimensione (mm) (*)

114x63x125

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]: 47/63
Voltaggio in uscita [Vout]: 48

Corrente di spunto (in-rush): 35 A / - μs
Control: On/off