


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Codice accessorio**

PF05: Box da pavimento completo di alimentatore da 60W - PUSH DIM -

Descrizione tecnica

Box da pavimento completo di alimentatore da 60W. Cavo di alimentazione con spina Schuko L=2000mm con pulsante Push-dim da pavimento cablato, che consente l'accensione/spengimento e la regolazione dell'intensità dei prodotti Libera collegati sulla linea. Testata di alimentazione elettrificata che comprende un cavo di alimentazione L=1500mm. Box in alluminio estruso verniciato con particolare tronco conico in ottone.

Installazione

Da pavimento

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Titanio (N8) | Blu Zaffiro (N9)

Peso (Kg)

3.25

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]: 0/50/60

Corrente di spunto (in-rush): 39 A / 187 µs

Numero massimo di

alimentatori per apparecchi B10A: 9 unità di alimentazione

LED collegabili a ogni B16A: 15 unità di alimentazione

interruttore automatico: C10A: 15 unità di alimentazione

C16A: 25 unità di alimentazione

Protezione alle
sovratensioni:2kV Modo comune e 1kV Modo
differenziale

Control:

Push Dim