


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Codice accessorio**

PS31: Supporto da superficie - protocollo CASAMBI - completo di alimentatore da 35 W - 48 V

Descrizione tecnica

Supporto da superficie completo di interfaccia Casambi e alimentatore dimmerabile da 35 W - 48 V, da accoppiare alla basetta di copertura.

La componentistica utilizzata consente di controllare gli apparecchi Libera con app e componenti del sistema Casambi, abilitando le funzioni di on-off, dimming, richiamo scene e la collaborazione di più apparecchi in una rete mesh Casambi. Frequenza Bluetooth 2.4 GHz. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy. Le caratteristiche dell'alimentatore includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovra-temperatura.

Installazione

In appoggio su superficie. Dotato di asole per fissaggio con viti.

Colore

Indefinito (00)

Note

Da completare con apposita cover di chiusura.

Per il numero di apparecchi che possono essere collegati consultare il foglio di istruzioni.

Distanza max tra Supporto Casambi ad altro Supporto Casambi 8 m.

Distanza max tra Smartphone e Supporto Casambi 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

Dati tecnici

Control: Casambi