


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Codice accessorio**

PS44: Box da pavimento completo di alimentatore da 150W - Protocollo CASAMBI (no mesh) -

**Descrizione tecnica**

Box da pavimento completo di alimentatore da 150W con protocollo Casambi. La componentistica utilizzata consente di controllare gli apparecchi Libera con app e componenti del sistema Casambi, abilitando le funzioni di on-off, dimming, richiamo scene. Frequenza Bluetooth 2.4 GHz. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy. Le caratteristiche dell'alimentatore includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovra-temperatura.

Cavo di alimentazione con spina Schuko L=2000mm e testata di alimentazione elettrificata che comprende un cavo di alimentazione L=1500mm. Box in alluminio estruso verniciato con particolare tronco conico in ottone.

**Installazione**

Da pavimento

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04) | Titanio (N8) | Blu Zaffiro (N9)

**Note**

Per il numero di apparecchi che possono essere collegati consultare il foglio di istruzioni.

Distanza max tra Smartphone e Supporto Casambi 7 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Control: Casambi