

## Light Shed 14

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2024



### Codice accessorio

X669: Modulo BLE-2.4 GHz - Completo di Interfaccia Bluetooth - Per Light Shed 14

### Descrizione tecnica

Modulo completo di interfaccia compatibile con il sistema Bluetooth Casambi. L'interfaccia integrata permette il controllo di n.20 driver DALI degli apparecchi Light Shed 14 in modalità broadcast (o 8 driver gruppo singolo). Si programma, abilita e abbina agli apparecchi attraverso la app Casambi disponibile su Apple Store e Google Play Store. Frequenza e protocollo 2.4 GHz Bluetooth Low Energy. Aggiornamento OTA (over the air) tramite App. Beacon integrato e attivabile tramite app (protocollo iBeacon).

### Installazione

Installazione su moduli a sospensione: solo all'estremità opposta a quella della basetta di alimentazione e anche in posizione intermedia.

Installazione su moduli a plafone: solo all'estremità opposta a quella di alimentazione.

Per il corretto posizionamento e accessori di collegamento necessari fare riferimento al foglio di istruzioni.

Distanza del modulo interfaccia ad altri moduli interfaccia max 8 m e tra moduli con sensori e smartphone max 20 m in linea d'aria (\*)

### Colore

Bianco (01) | Nero (04)

### Peso (Kg)

0.34

### Cablaggio

Il modulo si alimenta tramite il cablaggio interno dell'apparecchio Light Shed 14 su cui viene agganciato.

### Note

(\*) Raggio di azione massimo : la distanza massima è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti in calcestruzzo o pannelli metallici.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



### Dati tecnici

Control: Bluetooth Casambi