

Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024



**Produktcode**

XA22: Kit für Stand-alone Deckeninstallation von Linealuce 27 Full Remote über Pendelrohre L=500mm

**Beschreibung**

Kit für Stand-alone-Installation bestehend aus zwei Anschlussdosen, zwei Pendelrohren und zwei starren Befestigungssystemen für Linealuce 27 Full Remote. Die Anschlussdosen bestehen aus einem Innenteil aus Edelstahl und einem Deckel aus lackiertem Aluminium im Durchmesser Ø76mm, die Pendelrohre sind aus lackiertem Edelstahl mit Länge L=500 mm mit Außendurchmesser Ø10mm, die Befestigungssysteme sind aus Edelstahl und sind am Anfangs- und Endprofil der Leuchte anzubringen. Alle beschriebenen Teile sind in vier Finishes erhältlich.

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

**Gewicht (Kg)**

0.48

**Montage**

Pendelleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	-	Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	0
W System:	-	Im im Notlichtbetrieb:	-
Im Lichtquelle:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	0
W Lichtquelle:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C. (*)

\* Vorläufige daten