

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

**Produktcode**

XA26: Kit für schwenkbare Stand-alone Deckeninstallation von Linealuce 27 Full Remote über Pendelrohre L=500mm

Beschreibung

Kit für schwenkbaren Stand-alone-Einbau bestehend aus zwei Anschlussdosen, zwei Pendelrohren (eines mit Öse für die Durchgang des Kabels und eines ohne) sowie zwei schwenkbaren Befestigungssystemen für Linealuce 27 Full Remote. Die Anschlussdosen bestehen aus einem Innenteil aus Edelstahl und einem Deckel aus lackiertem Aluminium im Durchmesser Ø76mm, die Pendelrohre sind aus lackiertem Edelstahl mit Länge L=500 mm mit Außendurchmesser Ø10mm, die Befestigungssysteme sind aus Edelstahl und sind am Anfangs- und Endprofil der Leuchte anzubringen. Mithilfe dieser Befestigungssysteme ist das Produkt um 360° schwenkbar. Alle beschriebenen Teile sind in vier Finishes erhältlich.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

0.68

Montage

Pendelleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Im System:	-	Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	0
W System:	-	Im im Notlichtbetrieb:	-
Im Lichtquelle:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	0
W Lichtquelle:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C. (*)

* Vorläufige daten