

**Netzteil mit Gleichstrom DALI / Step-Dim / Mitternachtsprofil IP20 40W - VIN = 220-240 VAC 50/60Hz
Iout =500mA**

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2025



Zubehörcode

X214: Netzteil mit Gleichstrom DALI / Step-Dim / Mitternachtsprofil IP20 40W - VIN = 220-240 VAC 50/60Hz Iout =500mA

Beschreibung

Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät DALI 40W mit Funktionen STEP-DIM, ASTRO-DIM, MITTERNACHTSPROFIL, VIN = 220-240 VAC, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=500mA (SELV) Schutzgrad IP20.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.26

Abmessungen (mm) (*)

123x79x33

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

Die Anschlüsse an den vorgesehenen Klemmleisten vornehmen.

Anmerkungen

Überspannungsschutz : 10 kV Common-Mode, Differential-Modus 6 kV

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20



Technische Daten

Frequenz [Hz]: 50/60

Strom Iout [mA]: 500

Einschaltstrom: 31 A / 186 µs

maximale Anzahl LED-Treiber pro

Sicherungsautomat: B10A: 18 Versorgungseinheit
B16A: 30 Versorgungseinheit
C10A: 31 Versorgungseinheit
C16A: 51 Versorgungseinheit

Minimaler Dimmwert %: 10

Überspannungsschutz: 10kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung