

Dernière mise à jour des informations: Mars 2023

**Référence accessoire**

1863: Bornier

Description technique

Bornier à quatre polarités et trois voies par pôle, prévu pour le câblage en pont. Il est équipé de deux porte-fusibles pour dim. 10,3 x 38 - 380 V - max 20A et est adapté pour des câbles d'alimentation de 16 mm² de section en entrée et de 2,5 mm² en sortie pour la connexion de la source lumineuse. Réalisé en classe II d'isolement.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.4

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')**ERC**