

Fuente de tensión constante non dimm. BARRA DIN 480W - VIN = 90-264VAC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 10A

Última actualización de la información: Abril 2024



Código accesorio

PC14: Fuente de tensión constante non dimm. BARRA DIN 480W - VIN = 90-264VAC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 10A

Descripción

Alimentador electrónico 480W guía DIN Vin=90-264Vac47-63Hz Vout=48-55V (SELV)

Colores

Indefinido (00)

Dimensiones (mm) (*)

114x86x125

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	47/63	Corriente de entrada:	35 A / - μs
Voltaje de salida [Vout]:	48	Control:	On/off