

Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W - VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 20A

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024



Codice accessorio

PC17: Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W - VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 20A

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico da guida DIN 480W - Vin 90÷264Vac - 50/60Hz - Vout 24÷28Vdc.

Installazione

Su guida DIN

Colore

Indefinito (00)

Dimensione (mm) (*)

86x114x125

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]: 47/63

Corrente di spunto (in-rush): 35 A / - μ s

Voltaggio in uscita [Vout]: 24

Control: On/off