

Fuente de alimentación On-Off 20W

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2023



Código accesorio

MZ82: Fuente de alimentación On-Off 20W

Descripción

Alimentador multicorriente 13/20W - ajuste de corriente 700 mA - conmutable ON-OFF

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.1

Equipo

utilizado con gama Laser Blade XS ceiling - 1x / 5x - para conocer los valores mínimos y máximos que se pueden utilizar con este alimentador, consultar la hoja de instrucciones del producto de referencia.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

ERC

Datos técnicos

Frecuencia:	0/50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 31 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	700	LED conectables por interruptor:	B16A: 50 Fuentes de alimentación C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación
Corriente de entrada:	5 A / 50 μ s	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial